

## 防静电集装袋操作指南

梅帝亚国际股份有限公司

梅帝亚(兴化)包装材料有限公司

1. 防静电集装袋必须使用按照国际标准 IEC 61340-4-4 最新版本进行测验后的产品，必需并附上防静电商标。有内袋时该集装袋使用的内袋必须适合于易燃易爆环境（防带电内袋、防静电内袋等）。
2. 当集装袋里的填充物含有可燃或易燃粉末、溶剂或气体时，所有导体及各种材料（操作人员、设备、机械、工具等）必须接触地面。
3. Type B 或 D 型防静电集装不需要接触地面，具体请参考国际标准 IEC 61340-4-4 的要求。
4. Type C 型防静电集装袋在使用时必须根据生产厂家的说明，在填充、排放之前及过程中，必须接触地面。具体的接地方法必需参照集装袋附属的注意事项、链接工具的一头必需链接在 Type C 型防静电集装袋本体的导电膜上、另一头要与地面接触。填充、排放之前必需检查接地工序是否完整。
5. Type C 型防静电集装在没有接地的情况下，请不要填充或排放易燃或可燃产品。
6. Type C 型防静电集装在填充或排放作业开始后，如果导电膜链接断开，绝对不能再次尝试链接导电膜。请立即中断作业，让 Type C 型防静电集装自然放电，这个过程可能需要几小时或几天。一些离子发生器（静电消除器）可以加速这一过程。

※以上是防静电集装袋的常规操作指南，具体操作时请根据不同的使用环境进行最妥善的操作。因该操作指南造成的任何损害，敝司将不负任何法律责任。